

Gehäuse für Kabeltragsysteme. AK2 Baukasten



Steckbar Frontteil AK2, WAGO WINSTA® MIDI, in: 4pol H07V-U, out:2x4pol sw L1+L2, 125x100x42 mm, rot

- Für z.B. die Stromversorgung und Schaltung von Notbeleuchtung mit Notstromversorgung.
- Ausgestattet mit T-Draht 2,5 mm².
- Alle Gehäuse sind serienmäßig mit einer Selbstverriegelung ausgestattet.
- Passend für WAGO WINSTA® MIDI bzw. Wieland gesis® CLASSIC GST18®.

Artikel-Nr.:	AT7722
E-Nr.:	127917309
EAN:	8712259328645
Länge	125 mm
Breite	100 mm
Tiefe	42 mm
Polzahl Anschluss	4 polig
Anzahl Abgang Steckverbinder	2 x
Polzahl Abgang Steckverbinder	4 polig
Farbe Abgang Steckverbinder	schwarz
Vorverdrahtung	2,5 mm ²
Schutzart	IP20
Befestigungsart	Aufrasten
Farbe	rot
Halogenfrei	Ja
Versand	10

Mit dem AK2 Baukastensystem lässt sich ein breites Anwendungsfeld abdecken, da es für alle Installationsaufgaben die passende Lösung bietet. Der modular aufgebaute Baukasten besteht aus Basisgehäuse, Frontteil und Befestigungszubehör in zahlreichen Varianten. Damit lassen sich individuell konfigurierte Gehäuse für die steckbare Elektro-Installation zusammenstellen.