

AK2 100% steckbar.


Steckbar 100% Gehäuse AK2, WAGO WINSTA® MIDI, in: 3pol sw, out:4x 3pol sw L1, inkl. Montageplatte gewinkelt

- 3-poliger Ein- und Ausgang inkl. Selbstverriegelung.
- Deckel mit 4x3p-Gehäuse inkl. Selbstverriegelung.
- Set Kunststoff-Montagewinkel für schnelle "Klick"-Montage auf allen gängigen Kabeltragsystemen.
- Leiterquerschnitt 2,5 mm².

Artikel-Nr.:	AT4734
E-Nr.:	127918979
EAN:	8712259327914
Länge	215 mm
Breite	95 mm
Tiefe	70 mm
Polzahl Anschluss	3 polig
Abgang Steckverbinder L1	4x 3polig, schwarz
Vorverdrahtung	2,5 mm ²
Bemessungsspannung	400 V
Schutzart	IP20
Einsatztemperatur	- 40°C / + 70°C
Versiegelt	Ja
Farbe	lichtgrau
Halogenfrei	Ja

Das Verteilergehäuse „AK2 100% steckbar“ beschleunigt die Elektro-Installation an und in den verschiedensten Kabeltragsystemen unterschiedlicher Hersteller. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine Kabelrinne oder Gitterrinne handelt – der AK2 passt immer. Er kommt als komplett konfektionierte und damit anschlussfertige Einheit auf die Baustelle. Hier müssen nur noch die Leitungen nach Plan eingesteckt werden.

- anschlussfertige Verteilergehäuse für die schnelle und sichere Installation von vorkonfektionierten Komponenten
- 3-, 4- oder 5-polige Varianten
- Komplett bestückt und vorverdrahtet mit Steckverbindern oder als 2- bzw. 4-fache Schuko® Steckdose
- Befestigungslösung für alle gängigen Kabeltragsysteme
- für Installationssteckverbinder aller namhaften Hersteller