AK2 100% steckbar.

Steckbar 100% Gehäuse AK2, WAGO WINSTA® MIDI, in: 3pol sw, out:2x 3pol sw L1, inkl. Montageplatte gewinkelt

- 3-poliger Eingang und Ausgang inkl. Verriegelungen
- Deckel mit 2x3p-Chassisteilen inkl. Schlösser
- Set Kunststoff-Montagewinkel für schnelle "Klick"-Montage auf allen gängigen Kabeltragsystemen.
- Set Montagewinkel für schnelle „Klick"-Montage auf allen gängigen Kabelrinnen
- Leiterquerschnitt 2,5 mm2.

Artikel-Nr.:	**AT4746**
E-Nr.:	127919929
EAN:	8712259328027
Länge	215 mm
Breite	95 mm
Tiefe	70 mm
Polzahl Anschluss	3 polig
Abgang Steckverbinder L1	2x 3polig, schwarz
Vorverdrahtung	2,5 mm²
Bemessungsspannung	400 V
Schutzart	IP20
Einsatztemperatur	- 40°C / + 70°C
Versiegelt	Ja
Farbe	lichtgrau
Halogenfrei	Ja

Das Verteilergehäuse „AK2 100% steckbar" beschleunigt die Elektro-Installation an und in den verschiedensten Kabeltragsystemen unterschiedlicher Hersteller. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine Kabelrinne oder Gitterrinne handelt – der AK2
passt immer. Er kommt als komplett konfektionierte und damit anschlussfertige Einheit auf die Baustelle. Hier müssen nur noch die Leitungen nach Plan eingesteckt werden.

- anschlussfertige Verteilergehäuse für die schnelle und sichere Installation von vorkonfektionierten Komponenten
- 3-, 4- oder 5-polige Varianten
- Komplett bestückt und vorverdrahtet mit Steckverbindern oder als 2- bzw. 4-fache Schuko® Steckdose
- Befestigungslösung für alle gängigen Kabeltragsysteme
- für Installationssteckverbinder aller namhaften Hersteller