

Tampon de lampe avec entrée Omega



Tampon de lampe Ø 35 mm | sans collerette perforée

- Répond à la norme de produit EN 60670-21 (charge de suspension) avec nos boulons à crochet 1225-xx
- Charge de suspension maxi 50 N (5 kg)

Réf. d'article :	9959.11
E-No:	165921728
EAN:	7611614330891
Ouverture de sortie Ø	35 mm
Profondeur	100 mm
Ouverture défonçable M20/M25	7
Nombre de pièces	2
Nombre de clous	2
Envoi	25

Percer, couper, torsader, attacher - c'est le quotidien de l'électricien lors de la pose. La confection des entrées de câbles sur le chantier est aussi personnelle que l'installateur lui-même. Agro est une entreprise innovante qui a déjà révolutionné de nombreuses vieilles habitudes d'installation dans le passé. Agro innove avec le système révolutionnaire d'introduction de tube Omega. Les tampons de lampe sont testés, certifiés selon les normes EN 60670-1 et 60670-21 et ils portent le label de sécurité de l'Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI.

- Avec ou sans collerette perforée
- 7 entrées pour tube Omega M20/25 de conception unique
- Introduction des tubes sans effort
- Contrôle visuel des tuyaux introduits
- Une patte pour fixation avec du fil de fer par entrée de tube
- Clous pré-installés, avec guide-clou
- Convient au béton de parement

